

MAG-8 +



- 8 zones d'incendie entièrement contrôlés
- extensible jusqu'à 16 zones
- Accepte jusqu'à 32 détecteurs d'incendie à chaque zone
- 4 sorties sirène contrôlées (possible expansion jusqu'à 12 sorties sirène)
- fusibles réarmables
- interface de répéteur
- fonctionne avec 1 batterie 12 V/18 Ah
- certifié par la norme EN54-2/4

Centrale MAG 4



Centrale de détection d'incendie 4 zones complètement surveillées avec possibilité de raccorder jusqu'à 20 détecteurs automatiques, 2 sorties surveillées de sirènes, 1 sortie de relais "incendie" et 1 sortie de relais "défaut". Boitier plastique ou métallique