

MAG-8 +



- 8 zones d'incendie entièrement contrôlés
- extensible jusqu'à 16 zones
- Accepte jusqu'à 32 détecteurs d'incendie à chaque zone
- 4 sorties sirène contrôlées (possible expansion jusqu'à 12 sorties sirène)
- fusibles réarmables
- interface de répéteur
- fonctionne avec 1 batterie 12 V/18 Ah
- certifié par la norme EN54-2/4